

# Serie de impresoras multifunción HP LaserJet Enterprise M527



Termine las tareas más rápido y ayude a protegerse de las amenazas con la seguridad de dispositivo multinivel.<sup>10</sup>

Termine sus tareas más rápido con una impresora multifunción que empieza de inmediato y lo ayuda a conservar energía. La seguridad de dispositivo multinivel lo ayuda a protegerse de las amenazas.<sup>10</sup> Los cartuchos de tóner originales HP con JetIntelligence y esta impresora producen más páginas de alta calidad.<sup>2</sup>



Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise M527dn



Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise Flow M527c

### Acelere su trabajo y consuma menos energía

- No espere los documentos. Imprima su primera página en tan solo 8,5 segundos desde el modo de suspensión que implica un consumo eficiente de energía.
- Velocidad para los trabajos. Imprima documentos a doble cara con rapidez y escanee ambas caras de la hoja al mismo tiempo.
- Esta impresora multifunción es líder en su clase en bajo consumo de energía, gracias a su diseño innovador y la tecnología de tóner.<sup>3</sup>
- Esta impresora multifunción, ahora un 24% más pequeña, cabe en lugares pequeños para mejorar el rendimiento en cualquier espacio de trabajo.<sup>9</sup>

### Administración y seguridad de flota sin igual

- Características integradas detectan las amenazas de seguridad y reparan su producto multifunción, protegiéndolo desde el inicio hasta el apagado.<sup>10</sup>
- Proteja datos confidenciales en la impresora multifunción y en tránsito mediante los recursos de seguridad y el cifrado de 256 bits.<sup>10</sup>
- Proteja la información comercial confidencial con soluciones de seguridad HP JetAdvantage incorporadas y opcionales.<sup>11</sup>
- Centralice el control de su entorno de impresión con HP Web Jetadmin<sup>12</sup>, y ayude a ganar eficiencia empresarial.

### Más. Páginas, rendimiento y protección.

- Produzca texto nítido, negros contundentes y gráficos definidos con el tóner negro de precisión.
- Obtenga más. Los cartuchos de tóner originales HP con JetIntelligence ofrecen más páginas por cartucho que sus predecesores.<sup>2</sup>
- Ayude a asegurar la calidad de HP por la que pagó con la tecnología de autenticación de cartuchos y antifraude.
- Imprima de inmediato con un cartucho de tóner preinstalado. Reemplácelo por un cartucho de alta capacidad opcional.<sup>13</sup>

### Permanezca conectado con opciones de impresión móvil seguras

- Habilite la impresión inalámbrica directa con cifrado de 128 bits desde dispositivos móviles, sin acceder a la red.<sup>4</sup>
- Imprima con solo tocar la impresora con su dispositivo móvil NFC, sin necesidad de red alguna.<sup>6</sup>
- Imprima fácilmente desde una serie de teléfonos inteligentes y tablets: en general no se requiere configuración ni aplicaciones.<sup>7</sup>
- Acceda, imprima y comparta recursos con facilidad con la conexión Ethernet y la conexión inalámbrica opcional.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Basado en pruebas internas de HP de los tres competidores líderes respecto de la salida de la primera página desde el modo de suspensión y la velocidad de copiado e impresión a doble cara finalizadas en 8/2015. Sujeto a la configuración del dispositivo. Los resultados reales pueden variar. Para obtener información más detallada, visite [hp.com/go/Ljclaims](http://hp.com/go/Ljclaims) <sup>2</sup> La afirmación de más páginas respecto de cartuchos anteriores se basa en la comparación de rendimiento en páginas de cartuchos de tóner originales LaserJet HP 55X de alta capacidad negros con los cartuchos de tóner originales LaserJet HP 87X de alta capacidad negros. Para obtener más información, consulte [hp.com/go/learnaboutsupplies](http://hp.com/go/learnaboutsupplies) <sup>3</sup> Basado en pruebas de HP usando el método de Consumo de electricidad típico (TEO) del programa ENERGY STAR® o según lo informado en [energystar.gov](http://energystar.gov) frente a los tres competidores líderes al 8/2015. Los resultados reales pueden variar. Para obtener información más detallada, visite [hp.com/go/Ljclaims](http://hp.com/go/Ljclaims) <sup>4</sup> La impresión inalámbrica directa solo viene de serie con la impresora multifunción de flujo empresarial HP LaserJet M527z. Requiere la compra del accesorio opcional de NFC/conexión inalámbrica directa HP Jetdirect 3000w opcional para la impresora multifunción empresarial HP LaserJet M527dn/f/c. El dispositivo móvil debe estar conectado directamente a la red WiFi de una impresora común o multifunción compatible con impresión inalámbrica directa antes de imprimir. Según el dispositivo móvil, también puede hacer falta una aplicación o un controlador. El rendimiento de la conexión inalámbrica depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso en la impresora común o multifunción. Para ver más detalles, visite [hp.com/go/businessmobileprinting](http://hp.com/go/businessmobileprinting) <sup>5</sup> La conexión inalámbrica requiere la adquisición del servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw. El rendimiento de la conexión inalámbrica depende del entorno físico y de la distancia del punto de acceso, y puede verse limitado durante conexiones VPN activas. <sup>6</sup> La impresión por toque solo viene de serie con la impresora multifunción de flujo empresarial HP LaserJet M527z. Requiere la compra del accesorio opcional de NFC/conexión inalámbrica directa HP Jetdirect 3000w opcional para la impresora multifunción empresarial HP LaserJet M527dn/f/c. El dispositivo móvil debe admitir la impresión con comunicación de campo cercano (NFC). Para obtener más información, visite [hp.com/go/businessmobileprinting <sup>7</sup> Las operaciones inalámbricas son compatibles con operaciones de 2.4 GHz únicamente. También se puede requerir una cuenta de HP ePrint y una aplicación o software. Algunos recursos requieren la compra de un accesorio opcional. Obtenga más información en \[hp.com/go/mobileprinting\]\(http://hp.com/go/mobileprinting\) <sup>8</sup> Se requiere la adquisición de bandejas de papel opcionales para alcanzar la máxima capacidad de entrada. <sup>9</sup> En comparación con la impresora multifunción empresarial HP LaserJet M525. <sup>10</sup> Algunos recursos se deben adquirir por separado. Puede ser necesaria una actualización del pack de servicios FutureSmart para activar los recursos de seguridad. Para obtener más información, consulte \[hp.com/go/printsecurity\]\(http://hp.com/go/printsecurity\) <sup>11</sup> Algunas soluciones requieren una descarga o una compra adicional. Para ver más información, visite \[hp.com/go/printingsolutions\]\(http://hp.com/go/printingsolutions\) <sup>12</sup> El complemento de dispositivo universal se ofrece con HP Web Jetadmin 10.3 SR4 y versiones superiores. HP Web Jetadmin es gratuito y se puede descargar desde \[hp.com/go/webjetadmin\]\(http://hp.com/go/webjetadmin\) <sup>13</sup> Cartuchos de tóner originales HP LaserJet 87X de alta capacidad negros no incluidos; se compran por separado.](http://hp.com/go/businessmobileprinting)

## Descripción del producto

1. Alimentador automático de documentos (ADF) de 100 hojas con escaneo automático a doble cara y de una sola pasada y HP EveryPage
2. Bolsillo de integración de hardware (HIP)<sup>1</sup> para conectar accesorios y dispositivos de otros fabricantes
3. Bandeja salida de 250 hojas
4. Puerto USB de fácil acceso para guardar e imprimir archivos directamente<sup>2</sup>
5. Cubierta superior (acceso al cartucho de tóner original HP con JetIntelligence)
6. Bandeja multipropósito de 100 hojas
7. Bandeja 2 de 550 hojas
8. Panel de control con pantalla táctil de uso intuitivo de 8" (20,3 cm)
9. Teclado extraíble para que el ingreso de datos sea preciso y sencillo
10. Práctica grapadora
11. Práctico botón frontal de encendido y apagado
12. Dispositivo de impresión a doble cara automática integrado
13. Impresión inalámbrica directa<sup>3</sup> e impresión por toque NFC<sup>4</sup> integradas
14. Procesador de 800 MHz, 1,5 GB de RAM<sup>5</sup>
15. Disco duro seguro HP de alto rendimiento
16. Ranura para bloqueo de seguridad tipo de cable opcional
17. Puerto de fax
18. Servidor de impresión Gigabit Ethernet HP Jetdirect
19. Puerto USB 2.0 de alta velocidad (para conectar dispositivos de terceros)
20. Puerto de impresión USB 2.0 de alta velocidad
21. Puerta posterior (acceso al recorrido de impresión)



Vista frontal



Vista posterior

## Resumen de la serie



Modelo	Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise M527dn	Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise Flow M527c
Nº de producto	F2A76A	F2A81A
Fax	opcional	✓
Disco duro seguro HP de alto rendimiento	opcional	✓
ADF (alimentador automático de documentos) de 100 hojas con escaneo a doble cara de una sola pasada	✓	✓ (más HP EveryPage)
Capacidades de flujo de trabajo de avanzada que incluyen un teclado extraíble	No disponible	✓
Impresión inalámbrica directa <sup>3</sup> e impresión por toque NFC <sup>4</sup>	opcional	opcional
Certificación ENERGY STAR® y Blue Angel	✓	✓

<sup>1</sup>Las soluciones implementadas a través del bolsillo de integración de hardware pueden requerir una compra adicional. <sup>2</sup>Un administrador debe habilitar el puerto USB de fácil acceso antes del uso. <sup>3</sup>Wireless direct printing is standard on the HP LaserJet Enterprise Flow MFP M527z only. Requires purchase of optional HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Direct Accessory for the HP LaserJet Enterprise MFP M527dn/f/c. Mobile device needs to be connected directly to the Wi-Fi network of a wireless direct-capable MFP or printer prior to printing. Depending on mobile device, an app or driver may also be required. Wireless performance is dependent on physical environment and distance from the access point in the MFP or printer. For details, see [hp.com/go/businessmobileprinting](http://hp.com/go/businessmobileprinting). <sup>4</sup>Touch-to-print capability is standard on the HP LaserJet Enterprise Flow MFP M527z only. Requires purchase of optional HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Direct Accessory for the HP LaserJet Enterprise MFP M527dn/f/c. Mobile device must support Near Field Communication (NFC)-enabled printing. For more information, see [hp.com/go/businessmobileprinting](http://hp.com/go/businessmobileprinting). Maximum memory can be expanded to 2 GB (System memory) by replacing standard memory module. 2 GB Memory DIMM Kit (B3G84-67909) can be purchased separately. Please visit [hp.com/buy/parts](http://hp.com/buy/parts) for purchase options.

## Servicios HP

El tiempo de inactividad puede tener serias consecuencias. Por eso, HP proporciona soporte adicional a la garantía estándar. Usted se beneficia al reducir el riesgo, optimizar el tiempo de actividad, recibir una prestación de servicio previsible y evitar costos de reparación no presupuestados. Los servicios HP Care Pack proporcionan un completo paquete de servicios de protección diseñados para mantener el hardware y el software HP en funcionamiento a fin de que los empleados no pierdan productividad.

### Al siguiente día hábil con retención de medios defectuosos:

Los clientes pueden conservar su unidad de disco duro y conservar el control de datos sensibles.

Para verificar la disponibilidad de care packs, visite: [hp.com/go/cpc](http://hp.com/go/cpc)

## Principales características

Trabaje con rapidez con la salida de primera página desde el modo de suspensión más veloz, en la impresora multifunción de consumo más eficiente de su clase.<sup>1,3</sup> Inicie fax, escaneo e impresión a doble cara directamente desde la pantalla táctil. Recargue papel con menos frecuencia con una capacidad máxima de 2300 hojas.<sup>8</sup>

Confíe en que su impresora multifunción está protegida desde el encendido hasta el apagado. Obtenga una buena protección para dispositivos, datos y documentos con funciones de seguridad incorporadas y opcionales, además de centralizar la gestión de toda su flota.<sup>10</sup>

Aproveche al máximo su impresora multifunción. Imprima más páginas de alta calidad que nunca,<sup>2</sup> usando cartuchos de tóner HP originales diseñados especialmente con JetIntelligence. Obtenga la auténtica calidad HP por la que pagó: algo que la competencia no puede igualar.

Habilite la impresión inalámbrica segura en la oficina, con o sin acceso a redes,<sup>4</sup> y conecte a los usuarios con Ethernet y conexión inalámbrica opcional. Imprima con solo posar un dispositivo móvil.<sup>5</sup>

### Accesorios

F2A72A - HP LaserJet 550 Sheet Paper Tray  
 F2A73A - HP LaserJet Printer Cabinet  
 B5L31A - HP Foreign Interface Harness  
 B5L52A - HP LaserJet 200 ADF Roller Replacement Kit (75K yield)  
 B5L53A - HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 600  
 E5K48A - GB DDR3 DIMM  
 F2A87A - HP Internal USB Ports for M506/M527  
 J8030A - HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Accessory  
 J8031A - HP Jetdirect 2900nw Print Server

### Consumibles

CF287A - HP 87A LaserJet Toner Cartridge, black, (9,000 pages)  
 CF287X - HP 87X LaserJet Toner Cartridge, black, (18,000 pages)

### Servicios

#### Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise M527 series

U8TT4E - 2 años de soporte HP al siguiente día hábil con retención de soportes defectuosos para hardware de impresora multifunción LaserJet M527

U8TT5E - 3 años de soporte HP al siguiente día hábil con retención de soportes defectuosos para hardware de impresora multifunción LaserJet M527

U8TT6E - 4 años de soporte HP al siguiente día hábil con retención de soportes defectuosos para hardware de impresora multifunción LaserJet M527

U8TT7E - 5 años de soporte HP al siguiente día hábil con retención de soportes defectuosos para hardware de impresora multifunción LaserJet M527

U8TV6PE - 1 año de soporte HP posgarantía al siguiente día hábil con retención de soportes defectuosos para hardware de impresora multifunción LaserJet M527



<sup>1</sup> Basado en pruebas internas de HP de los tres competidores líderes respecto de la salida de la primera página desde el modo de suspensión y la velocidad de copiado e impresión a doble cara finalizadas en 8/2015. Sujeto a la configuración del dispositivo. Los resultados reales pueden variar. Para obtener información más detallada, visite [hp.com/go/Ljclaims](http://hp.com/go/Ljclaims) <sup>2</sup> La afirmación de más páginas respecto de cartuchos anteriores se basa en la comparación de rendimiento en páginas de cartuchos de tóner originales LaserJet HP 55X de alta capacidad negros con los cartuchos de tóner originales LaserJet HP 87X de alta capacidad negros. Para obtener más información, consulte [hp.com/go/learnaboutsupplies](http://hp.com/go/learnaboutsupplies) <sup>3</sup> Basado en pruebas de HP usando el método de Consumo de electricidad típico (TEC) del programa ENERGY STAR® o según lo informado en [energystar.gov](http://energystar.gov) frente a los tres competidores líderes al 8/2015. Los resultados reales pueden variar. Para obtener información más detallada, visite [hp.com/go/Ljclaims](http://hp.com/go/Ljclaims) <sup>4</sup> La impresión inalámbrica directa solo viene de serie con la impresora multifunción de flujo empresarial HP LaserJet M527z. Requiere la compra del accesorio opcional de NFC/conexión inalámbrica directa HP Jetdirect 3000w opcional para la impresora multifunción empresarial HP LaserJet M527dn/f/c. El dispositivo móvil debe estar conectado directamente a la red WiFi de una impresora común o multifunción compatible con impresión inalámbrica directa antes de imprimir. Según el dispositivo móvil, también puede hacer falta una aplicación o un controlador. El rendimiento de la conexión inalámbrica depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso en la impresora común o multifunción. Para ver más detalles, visite [hp.com/go/businessmobileprinting](http://hp.com/go/businessmobileprinting) <sup>5</sup> La conexión inalámbrica requiere la adquisición del servidor de impresión HP Jetdirect 2900nw. El rendimiento de la conexión inalámbrica depende del entorno físico y de la distancia del punto de acceso, y puede verse limitado durante conexiones VPN activas. <sup>8</sup> Se requiere la adquisición de bandejas de papel opcionales para alcanzar la máxima capacidad de entrada. <sup>10</sup> Algunos recursos se deben adquirir por separado. Puede ser necesaria una actualización del pack de servicios FutureSmart para activar los recursos de seguridad. Para obtener más información, consulte [hp.com/go/printsecurity](http://hp.com/go/printsecurity)

# Serie de impresoras multifunción HP LaserJet Enterprise M527

Especificaciones técnicas	Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise M527dn(F2A76A)	Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise Flow M527c(F2A81A)
Funciones de AIO	Impresión, copia, escaneo; <b>Soporte de Multitarea AIO:</b> Sí	Impresión, copia, escaneo, fax; <b>Soporte de Multitarea AIO:</b> Sí
Velocidad de impresión	<b>A4:</b> Hasta 43 ppm; <b>Carta:</b> Hasta 45 ppm Negro; <sup>15</sup> <b>Primera página impresa en negro:</b> En solo 5,7 segundos; En solo 11,2 segundos (100V); <sup>17</sup>	
Resolución de impresión	<b>Negro (óptima):</b> Hasta 1200 x 1200 ppp	
Tecnología de impresión	Láser; <b>Tecnologías de resolución de impresión:</b> 300 dpi, 600 dpi, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200	
Cantidad de cartuchos de impresión	2 (negro)	
Idiomas estándar de impresora	HP PCL 6, HP PCL 5 (controlador HP PCL 5 solo disponible desde la Web), emulación HP postscript de nivel 3, impresión PDF nativa (v 1.7)	
Funciones del software inteligente de la impresora	Vista previa de impresión, impresión a doble cara, imprimir varias páginas por hoja (2, 4, 6, 9, 16), compaginado, marcas de agua, almacenar trabajos de impresión, USB de fácil acceso	
Administración de impresoras	Kit de recursos para administradores de impresoras con controlador de impresión universal (Utilidad de configuración de controladores, Utilidad de implementación de controladores, Administrador de impresión administrada); Software HP Web JetAdmin; Software HP Proxy Agent; HP JetAdvantage Security Manager	
Tipo de escaneo/tecnología	<b>Tipo:</b> Escáner plano, ADF (doble cara, una pasada); <b>Tecnología:</b> CIS (Sensor de imagen de contacto)	
Resolución de escaneo	<b>Hardware:</b> Hasta 600 x 600 ppp; <b>Óptica:</b> Hasta 600 ppp	
Formato de archivos escaneados	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	Envío digital: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), PDF con búsqueda (OCR), PDF/A con búsqueda (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Escanear a USB de acceso fácil: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), PDF con búsqueda (OCR), PDF/A con búsqueda (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Imprimir desde USB de acceso fácil: PDF, PS, archivos listos para impresión (.prn, .chl)
Modos de entrada de datos para escaneo	Aplicaciones en el panel frontal: Copia, correo electrónico, guardar en carpeta de red, guardar en USB, guardar en memoria de dispositivo y aplicaciones Open Extensibility Platform (OXP)	
Tamaño de escaneo	<b>ADF:</b> 356 x 216 mm; 8,5 x 14 pulg. Máximo; 105 x 127 mm; 4 x 6 in Mínimos; <b>Cama plana:</b> 356 x 216 mm; Hasta 43 ppm/43 ipm (blanco y negro), hasta 38 ppm/38 ipm (color)	<b>ADF:</b> 356 x 216 mm; 8,5 x 14 pulg. Máximo; 105 x 127 mm; 4 x 6 in Mínimos; <b>Cama plana:</b> 356 x 216 mm; Hasta 45 ppm/45 ipm (blanco y negro), hasta 45 ppm/58 ipm (color)
Velocidad de escaneo	Hasta 43 ppm/43 ipm (blanco y negro), hasta 38 ppm/38 ipm (color) <sup>19</sup> ; <b>escaneo a doble cara:</b> Hasta 90 ipm (blanco y negro), hasta 80 ipm (color)	Hasta 45 ppm/45 ipm (blanco y negro), hasta 45 ppm/58 ipm (color) <sup>19</sup> ; <b>escaneo a doble cara:</b> Hasta 136 ipm (blanco y negro), hasta 120 ipm (color)
Funciones avanzadas del escáner	Optimización de texto/imagen; Ajustes de imagen; Elaboración de trabajos; Configuración de calidad de salida; Resolución de escaneo seleccionable de 75 a 600 dpi; Detección automática de color; Borrado de bordes; Aviso de trabajo; Supresión de página en blanco; HP Quick Sets	Optimizar texto/imagen; Ajustes de imagen; Trabajos combinados; Configuración de calidad de salida; Resolución de escaneo seleccionable de 75 a 600 dpi; Detección automática de color; Borrado de bordes; Notificación de trabajo; Supresión de páginas en blanco; HP Quick Sets; HP EveryPage; Orientación automática; Reconocimiento óptico de caracteres (OCR); recorte automático para página; Tonalidad automática
Profundidad de bits/niveles de escala de grises	24 bits/ 256	
Funciones estándar de envío digital	Escanear a correo electrónico; Guardar en carpeta de red; Guardar en unidad USB; Enviar a FTP; Enviar a fax de Internet; Libreta de direcciones local; SMTP por SSL; Eliminación de páginas en blanco; Borrado de bordes; Detección automática del color; Recorte automático a contenido; PDF compacto	Escanear a correo electrónico; Guardar en carpeta de red; Guardar en unidad USB; Enviar a Sharepoint; Enviar a FTP; Enviar a fax de LAN; Enviar a fax de Internet; Reconocimiento óptico de caracteres; Libreta de direcciones local; SMTP por SSL; Eliminación de páginas en blanco; Borrado de bordes; Detección automática del color; Recorte automático a contenido; PDF compacto; Escala de tonalidades automática; Orientación automática; Detección de ingreso de varias hojas; Enderezado automático; Recorte automático a página; Reconocimiento óptico de caracteres
Velocidad de copia	<b>Negro (A4):</b> Hasta 43 cpm; <sup>18</sup>	
Resolución de copia	<b>Negro (texto y gráficos):</b> Hasta 600 x 600 ppp; <b>Color (texto y gráficos):</b> Hasta 600 x 600 ppp	
Número máximo de copias	Hasta 9999 copias	
Redimensionado de copia	25 to 400%	
Configuraciones de copia	Copiado a doble cara; escalabilidad; ajustes de imagen (oscuridad, contraste, limpieza de fondo, nitidez); impresión de varias páginas en una; Disposición en N o Z; orientación del contenido; compaginado; folleto; trabajos combinados; almacenamiento de trabajos borde a borde; Copiado de identificación; copiado de libros; copiado de A a B (diferentes tamaños de soporte)	
Velocidad de fax	<b>Hasta:</b> 33,6 kbps <sup>14</sup>	
Resolución de fax	<b>Negro (óptima):</b> Hasta 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi, sólo para faxes recibidos); <b>Negro (estándar):</b> 203 x 98 ppp	
Funciones de software inteligente de fax	Faxes almacenados; Archivo de faxes; Reenvío de fax; Escalar para ajustar; Directorio de direcciones de faxes; Fax LAN/Internet; Confirmación de número de fax; Programación de fax en días festivos	
Funciones de fax	<b>Memoria de fax:</b> Hasta 500 páginas; <b>Soporte de Reducción automática de fax:</b> Sí; <b>Re-llamada automática:</b> Sí; <b>Envío de fax retardado:</b> No; <b>Soporte de Detección de llamada:</b> No; <b>Soporte de reenvío de fax:</b> Sí; <b>Soporte de Interfaz TAM de teléfono con fax:</b> No; <b>Soporte de polling de fax:</b> Sí (sólo sondeo para recibir); <b>Soporte de modo teléfono fax:</b> No; <b>Soporte de Junk barrier:</b> Sí; <b>Capacidad máxima para números de marcación rápida:</b> Hasta 1000 números (cada uno con 210 destinos); <b>Soporte de interfaz de PC:</b> Sí; <b>Soporte de capacidad de recuperación remota:</b> No; <b>Soporte de handset telefónico:</b> No	
Conectividad estándar	2 USB 2.0 de alta velocidad host; 1 USB 2.0 de alta velocidad para dispositivo; 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000T	1 USB 2.0 de alta velocidad host; 1 USB 2.0 de alta velocidad para dispositivo; 1 para red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 para fax
Capacidad de integración en red	Sí, mediante Gigabit Ethernet incorporado	
Preparada para trabajar en red	Estándar (Gigabit Ethernet incorporado)	
Capacidad inalámbrica	Opcional, activado con la compra de accesorio de hardware.	No
Capacidad de impresión móvil	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificación Mopria™ <sup>12</sup>	
Memoria	<b>Estándar:</b> 1,25 GB (impresora), 500 MB (escáner); <b>Máximo:</b> 2,0 GB (impresora), 500 MB (escáner)	
Velocidad del procesador	1,2 GHz	1,2 GHz / <b>Disco duro:</b> Unidad de disco duro HP Secure de alto rendimiento integrada estándar, de 320 GB como mínimo; Cifrado de hardware AES 128 o superior; Recursos de borrado seguro (Borrado de archivos seguro: archivos de trabajos temporales, Borrado seguro: datos de trabajos, Borrado ATA seguro: disco); Gobierno de EE.UU.: Disco duro estándar de validación FIPS 140-2 y mínimo de 500 GB
Ciclo de trabajo	<b>Mensual, A4:</b> Hasta 150 000 páginas <sup>9</sup> ; <b>Volumen de páginas mensuales recomendado:</b> 2000 a 7500	
Manejo de papel	<b>Capacidades de entrada:</b> 1 bandeja de entrada para 550 hojas; 1 bandeja multiuso para 100 hojas; 3 bandejas de entrada adicionales opcionales para 550 hojas; Hasta 650 hojas Estándar; Hasta 10 sobres etiquetas oficio; <b>Capacidades de salida:</b> Bandeja salida de 250 hojas; Hasta 250 hojas Estándar etiquetas oficio; <b>Opciones de dúplex:</b> Automática (estándar); <b>Capacidad del alimentador automático de documentos:</b> Estándar, 100 hojas; <b>Alimentador de sobres:</b> No; <b>Bandejas de papel estándar:</b> 2; <b>Tipos de soportes admitidos:</b> Papel (bond, color, membretado, común, preimpreso, pre-perforado, reciclado, rígido); sobres; etiquetas; cartulina; transparencias; definido por el usuario; <b>Gramaje de soportes admitido:</b> Bandeja 1: 16 a 53 lb; Bandeja 2 y +: 16 a 32 lb; <b>Tamaños de soportes de impresión admitidos:</b> Bandeja 1: Carta, legal, ejecutivo, 4 x 6, 5 x 8, 8,5 x 13, sobres (n.º 10, Monarch); Bandeja 2: carta, legal, ejecutivo, 8,5 x 13; Bandejas opcionales 3 y más: carta, legal, ejecutivo, 8,5 x 13 pulg.; Accesorio de impresión automática a doble cara opcional: carta; <b>Tamaños de soportes personalizados:</b> Bandeja 1: de 3 x 5 a 8,5 x 14 pulg.; Bandeja 2 de entrada para 550 hojas: de 4,1 x 5,8 a 8,5 x 14 pulg.; bandeja 3+ de entrada para 550 hojas opcional: de 4,1 x 5,8 a 8,5 x 14 pulg.	<b>Capacidades de entrada:</b> 1 bandeja de entrada para 550 hojas; 1 bandeja multiuso para 100 hojas; 3 bandejas de entrada adicionales opcionales para 550 hojas; Hasta 650 hojas Estándar; Hasta 10 sobres etiquetas oficio; <b>Capacidades de salida:</b> Bandeja de salida de 250 hojas, práctica grapadora; Hasta 250 hojas Estándar etiquetas oficio; <b>Opciones de dúplex:</b> Automática (estándar); <b>Capacidad del alimentador automático de documentos:</b> Estándar, 100 hojas; <b>Alimentador de sobres:</b> No; <b>Bandejas de papel estándar:</b> 2; <b>Tipos de soportes admitidos:</b> Papel (bond, color, membretado, común, preimpreso, pre-perforado, reciclado, rígido); sobres; etiquetas; cartulina; transparencias; definido por el usuario; <b>Gramaje de soportes admitido:</b> Bandeja 1: 16 a 53 lb; Bandeja 2 y +: 16 a 32 lb; <b>Tamaños de soportes de impresión admitidos:</b> Bandeja 1: Carta, legal, ejecutivo, 4 x 6, 5 x 8, 8,5 x 13, sobres (n.º 10, Monarch); Bandeja 2: carta, legal, ejecutivo, 8,5 x 13; Bandejas opcionales 3 y más: carta, legal, ejecutivo, 8,5 x 13 pulg.; Accesorio de impresión automática a doble cara opcional: carta; <b>Tamaños de soportes personalizados:</b> Bandeja 1: de 3 x 5 a 8,5 x 14 pulg.; Bandeja 2 de entrada para 550 hojas: de 4,1 x 5,8 a 8,5 x 14 pulg.; bandeja 3+ de entrada para 550 hojas opcional: de 4,1 x 5,8 a 8,5 x 14 pulg.

## Serie de impresoras multifunción HP LaserJet Enterprise M527

Especificaciones técnicas	Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise M527dn(F2A76A)	Impresora multifunción HP LaserJet Enterprise Flow M527c(F2A81A)
Dimensiones del producto	ancho x fondo x alto: 18,98 x 19,52 x 19,55 pulg.; 482 x 496 x 497 mm <b>Máximo:</b> 19,96 x 24,83 x 19,55 pulg.; 507 x 631 x 497 mm	
peso del producto	48,2 lb <sup>1</sup> ; 21,9 kg <sup>1</sup> 48,6 lb <sup>1</sup> ; 22,1 kg <sup>1</sup>	
Contenido de la caja	Impresora HP LaserJet M527; Tóner original LaserJet HP 87A negro (9000 páginas aprox.); CD que contienen software y documentación electrónica; Guía del usuario; Folletos de soporte; Tarjetas de garantía; Erratas requeridas	
Características de la garantía	Garantía de un año in situ al siguiente día hábil. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales locales. Visite <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> para obtener más información sobre las galardoadas opciones de soporte y servicio de HP en su región.	
Conformidad de eficiencia de energía	Certificación ENERGY STAR®; Blue Angel; CECP; EPEAT®	
Panel de control	LCD color de 8,0 pulgadas (20,3 cm) con pantalla táctil; pantalla con rotación (ángulo ajustable); botón de Inicio iluminado (para volver rápido al menú Inicio)	LCD color de 8,0 pulg. (20,3 cm) con pantalla táctil; pantalla con rotación (ángulo ajustable); botón de Inicio iluminado (para volver rápido al menú Inicio); Teclado integrado
Descripción de pantalla	Pantalla táctil de 8,0" (20,3 cm), LCD SVGA (gráficos color), pantalla táctil suave para gestos	
Software incluido	Para SO Windows; Instalador/Desinstalador de software HP; Controlador de impresión HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Send Fax, HP Update, Asistente para registro de productos, Asistente para Servicios web HP (HP Connected), Manuales del usuario en línea; Para Mac OS; Pantalla de bienvenida, (envía a los usuarios a HP.com u OS App Source para obtener el software de LaserJet)	
Fuentes y tipos de caracteres	105 fuentes internas TrueType escalables en HP PCL, 92 fuentes internas escalables en emulación HP Postscript nivel 3 (símbolo de Euro incorporado); 1 fuente Unicode interna (Andale Mono WorldType); 2 fuentes Windows Vista 8 internas (Calibri, Cambria); soluciones de fuentes adicionales disponibles mediante tarjetas de memoria flash de otros fabricantes; Fuentes HP LaserJet y emulación IPDS disponibles en <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>	
Sistemas operativos compatibles	SO Windows compatibles con el controlador incluido; Windows XP SP3 todas las ediciones de 32 bits (XP Home, XP Pro, etc.); Windows Vista todas las ediciones de 32 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Windows 7 todas las ediciones de 32 y 64 bits; Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 y 64 bits (excepto SO RT para tablets); Windows 10 todas las ediciones de 32 y 64 bits (excepto SO RT para tablets); SO Windows compatibles con el controlador de impresión universal (en <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> ); Windows XP SP3 ediciones de 32 y 64 bits (XP Home, XP Pro, etc.); Windows Vista todas las ediciones de 32 y 64 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Windows 7 todas las ediciones de 32 y 64 bits; Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 y 64 bits (excepto SO RT para tablets); Windows 10 todas las ediciones de 32 y 64 bits (excepto SO RT para tablets); Mac OS (controladores de impresión HP disponibles en <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> y Apple Store); OS X 10.8 Mountain Lion; OS X 10.9 Mavericks; OS X 10.10 Yosemite; SO móviles (controladores incorporados en el SO); iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; SO Linux (HPLIP incorporado en el SO, SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1); Fedora (17, 18, 19, 20); Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17); Boss (3.0, 5.0); Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Debian (6.0.x, 7.x); Otros SO; UNIX <sup>11</sup>	
Sistemas operativos de red compatibles	SO Windows compatibles con el controlador incluido; Windows Server 2003/2003 R2 32 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster y Terminal Services); Windows Server 2008 32/64 bits (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster y Terminal Services); Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster y Terminal Services); SO Windows compatibles con el controlador de impresión universal (UPD) o los controladores específicos de producto de <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> ; Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster y Terminal Services); Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster y Terminal Services); Windows Server 2012/2012 R2 64 bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster y Terminal Services); Citrix (en Windows Server 2003/2003R2); Citrix MetaFrame Presentation Server, 3.0; Citrix MetaFrame XP Presentation Server (versiones 1, 2 y 3); Citrix Presentation Server 4.0/4.5; Citrix XenApp 5.0 (más Feature Pack 2 y 3); Citrix (en Windows Server 2008/2008R2); Citrix XenApp 5.0 (más Feature Pack 2 y 3); Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5; Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (en Windows Server 2012/2012R2); Citrix XenApp 7.5; Citrix XenDesktop 7.0/7.5; Servidores Novell (www.novell.com/irprint); Novell iPrint Appliance v1.0; Novell Open Enterprise Server 11/SP1; Novell Open Enterprise Server 2 para Linux; NetWare 6.5/SP8; Clientes Novell (www.novell.com/irprint); Windows 8 (32 bits / 64 bits) recomendado v5.86+; 8.1 recomendado v5.94+; Windows 7 (32 bits / 64 bits) recomendado v5.82+; Windows Vista (32 bits / 64 bits) recomendado v5.82+; Windows XP / SP3 (32 bits únicamente) recomendado v5.82+; Configurar escaneo a carpeta y correo electrónico.	
Requisitos mínimos del sistema	<b>PC:</b> Windows XP SP3 todas las ediciones de 32 bits (XP Home, XP Pro, etc.); Windows Vista todas las ediciones de 32 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Windows 7 todas las ediciones de 32 y 64 bits; Windows 8/8.1 todas las ediciones de 32 y 64 bits (excepto SO RT para tablets); Windows 10 todas las ediciones de 32 y 64 bits (excepto SO RT para tablets); Unidad de CD-ROM o DVD; o conexión a Internet; USB dedicado o conexión de red o inalámbrica; 200 MB de espacio disponible en el disco duro; Hardware compatible con el SO (para conocer los requisitos de hardware del SO visite <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ); <b>Mac:</b> Mac OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Internet; USB; 1 GB en el disco duro; Hardware compatible con el SO (para conocer los requisitos de hardware del SO visite <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a> )	
Alimentación	<b>Tipo de fuente de alimentación:</b> Fuente de alimentación interna (integrada); <b>Requisitos de alimentación:</b> Voltaje de entrada: 100 a 127 VCA, 50/60 Hz, 7,5 A (+/- 10%); Voltaje de entrada: 220 a 240 VCA, 50/60 Hz, 4,0 A (+/- 10%) (Sin doble voltaje, requisito de voltaje de entrada y el cable de alimentación suministrado varía según el número de referencia y el identificador de código de opción). <b>Consumo de energía:</b> 671 vatios (impresión); 27,8 vatios (preparada); 3,2 vatios (suspensión); 0,71 vatios (Auto-Off/Auto-On); conexión de LAN: 0,06 vatios (Auto-Off), 0,06 vatios (apagada) <sup>3</sup>	
Acústica	<b>Emissiones de potencia acústica:</b> 6,8 B(A); <b>Emissiones de presión acústica:</b> 54 dB(A) <sup>7</sup>	
Ambiente operativo	<b>Temperatura operativa:</b> límites: 15 a 32,5°C; <b>Temperatura operativa recomendada:</b> 17,5 a 25°C; <b>Temperatura de almacenamiento:</b> límites: -20 a 60°C; <b>Rango de humedad en inactividad:</b> 10 a 90% RH; <b>Humedad operativa, límites:</b> 10 a 80% RH; <b>Humedad recomendada:</b> Entorno operativo: 30 a 70% RH	
Gestión de la seguridad	Seguridad de administración: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autenticación 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP por TLS, IPsec/Firewall con certificado, autenticación de clave precompartida y autenticación Kerberos; Soporte para configuración WJA-10 IPsec mediante complemento IPsec	

<sup>1</sup> Incluye cartucho de tóner de tamaño A. <sup>2</sup> Los dispositivos AirPrint™ e iOS 4.2 o posteriores requieren una conexión de red inalámbrica 802.11 con la impresora. El rendimiento de la conexión inalámbrica depende del entorno físico y de la distancia del punto de acceso. AirPrint y el logotipo de AirPrint son marcas comerciales de Apple® Inc. Las operaciones inalámbricas solo son compatibles con operaciones de 2,4 GHz. También se puede requerir una cuenta de HP ePrint y una aplicación o software. Algunos recursos requieren la compra de un accesorio opcional. Obtenga más información en <http://www.hp.com/go/mobileprinting> <sup>3</sup> Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto. Valores de consumo de energía basados típicamente en medición de dispositivo de 115V. <sup>4</sup> En función del método de BA TEC con las siguientes posibles excepciones: configuración de demora de suspensión de 1 minuto o menos, WiFi desactivado. <sup>5</sup> Valor de rendimiento declarado en conformidad con ISO/IEC 19752 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en función de las imágenes que se imprimen y otros factores. Para ver más detalles, visite <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> <sup>6</sup> HP SureSupply le avisa cuando su cartucho de impresión se está acabando y lo ayuda a adquirir en línea o localmente a través de HP o de un vendedor minorista asociado. Solo disponible con consumibles HP originales. Requiere acceso a Internet. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/SureSupply> <sup>7</sup> Los valores acústicos están sujetos a cambios. Para ver información actualizada, visite <http://www.hp.com/support> <sup>8</sup> La memoria máxima es con DIMM de 1 GB instalado. El máximo que puede usar el FW es 2 GB, de manera que 250 MB no se usan en esta configuración. <sup>9</sup> El ciclo de trabajo se define como el número máximo de páginas impresas por mes. Este valor proporciona una evaluación de la solidez del producto comparada con la de otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite la implementación adecuada de impresoras y productos multifunción para satisfacer las necesidades de los grupos o individuos conectados. <sup>10</sup> HP recomienda que el número de páginas escaneadas por mes se encuentre dentro del rango indicado para que el dispositivo rinda de forma óptima. <sup>11</sup> No todos los "sistemas operativos compatibles" son compatibles con el software incluido; El software de la solución completa solo está disponible para Windows 7 y versiones posteriores; Los sistemas operativos Windows anteriores (XP, Vista y servidores equivalentes) solo obtienen los controladores de impresión y escaneo; El SO Windows RT para tablets (de 32 y 64 bits) usa un controlador de impresión HP simplificado incorporado en el SO RT; Los modelscripts UNIX están disponibles en <http://www.hp.com> (los modelscripts son controladores de impresora para sistemas operativos UNIX); Los sistemas Linux usan el software HPLIP incorporado en el sistema operativo. <sup>12</sup> Medido con ISO/IEC 24734, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.

Aprenda más en [hp.com](http://hp.com)

© Copyright 2015 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las estipuladas en las declaraciones expresas de garantía que los acompañan. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabilizará por errores técnicos o editoriales ni por omisiones en el presente documento. ENERGY STAR y el logotipo de ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos. Windows es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation. AirPrint, iPad, iPhone y iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en los Estados Unidos y en otros países.

